

トランスミッターミキサー

MM-700

概要

福祉電波を使用した難聴者補聴用FMシステムのトランスミッターミキサーです。
入力回路は、ライン入力2系統・マイク入力1系統あります。
マイク入力は前面のトークバックスイッチを押すことで本線に割り込むことができます。
また、前面にトークバックマイクが内蔵されております。
出力回路は2回路あり、マイクケーブルにより2台の送信機に対してシグナルと電源を供給することができます。
使用しているケーブルがショートや不平衡接続の場合、HEADのアラームLEDが赤くなり異常を知らせます。
信号モニターとしてLEDバーメーターとヘッドフォン出力があります。
バーメーター0dBが送信機の100%変調を示します。

定格

入	力	マイク入力	1系統	-50dBm	600Ω
		ライン入力	2系統	-20/0dBm (切替)	600Ω
出	力	TX OUT	2系統	0dBm	
		ラインOUT	1系統	0dBm	
		ヘッドフォン	1系統	100mW	8~150Ω
周波数	特性	100Hz~10kHz			
全高調波	歪	0.5%以下			
S / N	比	80dB以上			
電	源	AC100V			
消費電	流	0.5A以下			
外形寸	法	480(W) x 150(D) x 44(H)			
カラ	ー	黒色 (焼付塗装)			
重	量	2kg			

外観寸法図

