

# 磁気ループアンプ

## ES-DLA201T

### ■ 概要

- ・出力が2系統のうち1系統切替式の磁気誘導無線アンプです。デジタルアンプの採用で省スペース・軽量化を図りました。
- ・コンプレッサー機能を標準で内蔵しています。
- ・HI, MID, LOW 3ポイント音質調整機能付です。

### ■ 定格

アンプ出力	選択1系統、200Wデジタル方式ドライブ（スピコン仕様）
A G C	コンプ・リミッター回路内蔵
周波数特性	20Hz～20kHz
ひずみ率	0.1%以下
入力回路	L I N E x 1 0～+4dB 受注時の仕様による (アンバランスXLRコネクター)
入力インピーダンス	10kΩ
出力回路	L I N E x 1 ループスルー（XLRコネクター）
消費電力	40W
外形寸法	483 (W) x 230 (D) x 88 (H)
重量	6kg

### ■ 外観寸法図

