

# 磁気ループアンプ

## ES-DLA202

### ■ 概要

- ・出力が2系統の磁気誘導無線アンプです。  
デジタルアンプの採用で省スペース・軽量化を図りました。
- ・コンプレッサー機能を標準で内蔵しています。
- ・音質調整機能はオプションで対応します。

### ■ 定格

アンプ出力	200Wデジタル方式ドライブ x 2 (スピコン仕様)
A G C	コンプ・リミッター回路内蔵
周波数特性	20Hz~20kHz
ひずみ率	0.1%以下
入力回路	L I N E x 1 0~+4dB 受注時の仕様による (アンバランスXLRコネクター)
入力インピーダンス	10kΩ
出力回路	L I N E x 1 ループスルー (XLRコネクター)
消費電力	80W
外形寸法	482 (W) x 127 (D) x 88 (H)
重量	10kg

### ■ 外観寸法図

