

# 赤外線ラジエータ

## ES-SZI1015

### ■ 概要

- ・ラジエータコントローラー (SI 1015) で変調された信号を入力し動作させます。
- ・ラジエータの接続台数に制限はありませんが、ラジエータ 2 台に対して 1 台の電源部 (ES-PS30) が必要になります。

### ■ 定格

ダイオード	66個・850nm
カバーエリア	約250m <sup>2</sup>
周波数特性	50Hz~15,000Hz
入力回路	(同軸ケーブル) BNC x 1、バリアストラップ x RF/DC
出力回路	(同軸ケーブル) BNC x 1、バリアストラップ x RF/DC
固定ネジピッチ	3/8インチ
電源入力	DC 25~30V (ES-PS30より供給)
消費電力	スタンバイ時 60mA 通常 0.7A
外形寸法	262 (W) x 82.5 (D) x 100 (H)
重量	1.3kg

### ■ 外観寸法図

