

F M送信機

MT-700

■ 概要

福祉電波を使用した難聴者補聴用FM送信機です。
8つの周波数のうち選択した1波を送信することができます。
単三乾電池も使用できますので、移動型システムとしての利用も可能です。

■ 定格

電 波 形 式	F 3 E
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変 調 方 式	周波数変調方式
送 信 周 波 数	75. 225, 75. 275, 75. 325, 75. 375, 75. 425, 75. 475 75. 525, 75. 575MHzの8波のうち1波
送 信 出 力	1 0 mW以下
電 波 到 達 距 離	2 0 m~3 0 m
ラ イ ン 入 力	+ 1 0 d B m (M A X) 600 Ω 平 衡
周 波 数 特 性	100Hz~8kHz
音 声 歪	1 %以下
電 源	D C 5 V (ミキサーより供給)、単三アルカリ乾電池2本 外部電源3. 3 V
外 形 寸 法	105 (W) x 40 (D) x 240 (H)
カ ラ	黒色 (焼付塗装)
重 量	500g

■ 外観寸法図

