

磁気ループアンプ

ES-DLA200

■ 概要

- ・出力が1系統の磁気誘導無線アンプです。
デジタルアンプの採用で省スペース・軽量化を図りました。
- ・コンプレッサー機能を標準で内蔵しています。
- ・音質調整機能はオプションで対応します。

■ 定格

アンプ出力	200Wデジタル方式ドライブ（スピコン仕様）
A G C	コンプ・リミッター回路内蔵
周波数特性	20Hz～20kHz
ひずみ率	0.1%以下
入力回路	L I N E x 1 0～+4dB 受注時の仕様による (アンバランスXLRコネクター)
入力インピーダンス	10kΩ
出力回路	L I N E x 1 ループスルー（XLRコネクター）
消費電力	40W
外形寸法	482 (W) x 127 (D) x 88 (H)
重 量	6kg

■ 外観寸法図

