

ポータブル型磁気ループアンプ

ES-DLA50P

■ 概要

- ・携帯が可能な磁気誘導無線アンプです。
デジタルアンプの採用で省スペース・軽量化を図りました。
- ・コンプレッサー機能を標準で内蔵しています。
- ・ワイヤレスマイクはオプションです。

■ 定格

| | |
|-------|---|
| アンプ出力 | 50Wデジタル方式ドライブ |
| A G C | コンプレッサー回路内蔵 |
| 周波数特性 | 20Hz～20kHz |
| ひずみ率 | 0.5%以下 |
| 入力回路 | LINE入力 6.3Φ x 1、マイクレベル入力 6.3Φ x 1、XLR x 2 |
| 出力回路 | LINE出力 x 1 (アンバランス、6.3Φコネクター) |
| 消費電力 | 80W |
| 外形寸法 | 460 (W) x 360 (D) x 160 (H) 取手含む |
| 重量 | 7kg (ケース・付属品含む) |
| 付属品 | ループアンテナドラム 20m、有線マイク x 1 マイクケーブル 5m |
| オプション | 2.4G帯ワイヤレスマイク (ハンド又はピン) ループアンテナドラム 30m |

■ 外観寸法図

