

ポータブル型ヒアリングループ

ES-DLA50P

- ❖ 持ち運びが便利なオールインタイプ
- ❖ マイクは3本まで使用可（オプションでワイヤレスマイクもご用意）
- ❖ ループアンテナは20m巻き取り式（延長ループアンテナは応相談）
- ❖ 音響機器への入出力端子装備
- ❖ 過大入力防止機能内蔵

磁気ループ

Tモード対応

2.4Gワイヤレス対応

Hearing Loop

補聴器をされてない方の為に
専用受信機をご用意

補聴器をTモードにして聞き取ります

磁気ループアンプ

ループケーブル
リール

ループケーブル標準 20m

オールインワン収納ケースで
持ち運びが容易にできます

ワイヤレスマイクを2本まで使用可能

ポータブル型ループアンプ / 主な仕様



●ひずみ率	0.5%以下(1kHz定格出力時)	●出力回路	ループ x 1、ライン x 1
●入力回路	マイク x 3、ライン x 1	●消費電流	0.8A
●定格消費電力	80W	●重量	約7kg (ケース付属品含む)
●周波数特性	50Hz~20kHz 偏差 +0dB/-3dB (定格出力時)		
●寸法	幅460 x 高さ360 x 奥行160mm (アンプ取手含む)		
●付属品	有線マイクロホン x 1、20mループリール、5mマイクケーブル、専用収納ケース		



ループリール 20m



機器収納ケース



有線ハンドマイク

オプション / 主な製品

●専用受信機



PLR BP1



BE2020

- | | | |
|--------|-------------------------------|-----------------|
| ● 電 源 | 単三乾電池2本
充電電池使用可
別途充電器必用 | 単四乾電池2本 |
| ● 音質調整 | あり | あり
集音器として使用可 |

●ワイヤレスマイク

ピン型セット



ハンド型セット



※マイク本体は付いていません
付属マイクが利用できません

- | | |
|-----------|--------------------|
| ● 周波数帯域 | 2,400 - 2,483.5MHz |
| ● 周波数特性 | 80 - 18,000 Hz |
| ● RF出力パワー | 最大 10mW |
| ● 充電時間 | 3時間 |
| ● 動作時間 | 5時間 |

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取り扱い説明書』をよくお読みください

難聴者支援 (赤外線・FM補聴・磁気ループ) 及びスマホIP無線のことなら

有限会社 **アイアシステム**

<https://www.eyearsystem.com/>

〒132-0024 東京都江戸川区一之江 3-16-21

TEL:03-3674-5768 FAX:03-3674-5762